

KIT 1MCFCLP

Kit GSM 1 puls. con tastiera - KIT 1MCFCLP

Il kit 1MCFCLP comprende tutto l'occorrente per l'installazione, da superficie, di un posto esterno GSM ad un pulsante e di una tastiera per il controllo accessi. Gli articoli inclusi nella pratica valigetta sono il posto esterno PL11G, la tastiera controllo accessi FC52PL, il tettuccio per montaggio superficiale PL92 e l'alimentatore PRS210. Il modulo GSM PL11G appartiene alla linea PROFILO, con placca in alluminio. Equipaggiato con una SIM card, sia ricaricabile, sia con abbonamento, permette di effettuare chiamate utilizzando la rete GSM. Il posto esterno può essere esteso utilizzando i moduli pulsanti PL24S e PL228S, cioè gli stessi moduli che si utilizzano nei sistemi digitali ACI Farfisa. Gestisce fino a 50 pulsanti. Ad ogni pulsante di chiamata si possono associare fino a 3 diversi numeri di telefono. Il secondo e il terzo numero vengono chiamati nel caso in cui, rispettivamente, il primo, o i primi due, non hanno risposto. Il prodotto è dotato di 2 relay, che possono essere attivati indipendentemente e di 2 ingressi, che possono essere sfruttati come allarmi, o per altre funzioni. La funzione CLIP permette di attivare uno dei relay inviando una chiamata al posto esterno, qualora il numero dal quale si chiama è registrato in una opportuna lista memorizzata nella SIM. Il prodotto può essere programmato collegandolo ad un PC WINDOWS ed utilizzando l'opportuno software scaricabile gratuitamente dal sito, o inviando uno o più SMS dal proprio telefono inserendo la SIM nel proprio cellulare ed editando direttamente la rubrica. Disponibile fino ad esaurimento scorte.

**CARATTERISTICHE
PRINCIPALI**

numero pulsanti: 1

DIMENSIONI

